



# Kleiner kompakt - A4 drucken, kopieren und scannen

DCP-J572DW



DRUCKER KOPIERER SCANNER

## Allgemein

**Technologie**  
Piezo-Tintenstrahl

**Speicher**  
128MB

**Ein-Ausschalter**  
Ja (auf dem Bedienfeld)

**Display**  
4.5cm LC-Farbdisplay mit Pfeiltastensteuerung

**Lokale Schnittstelle**  
USB 2.0 Hi-Speed

**WLAN-Schnittstelle**  
IEEE 802.11b/g/n

**Tintenstandsanzeige**  
Der Tintenfüllstand kann einfach über das Farbdisplay abgelesen werden

## Farbdrucker

**Druckgeschwindigkeit<sup>1</sup>**  
Bis zu 12 Seiten/Min. S/W  
und 6 Seiten/Min. in Farbe

**FPOT (First print out time)<sup>2</sup>**  
Erste Seite S/W in 8 Sek.  
Erste Seite Farbe in 14 Sek.

**Druckgeschwindigkeit (Entwurfsmodus)**  
Bis zu 27 Seiten/Min. S/W  
und 10 Seiten/Min. in Farbe

**Aufwärmzeit**  
0 Sekunden

**Auflösung<sup>3</sup>**  
Bis zu 6.000 x 1.200 dpi

## Druckertreiber-Funktionen

**N-auf-1 Druck<sup>4</sup>**  
2 oder 4 A4-Seiten auf eine A4-Seite verkleinern (Windows & Mac)

**Randloser Fotodruck**  
Verfügbar für die Formate DIN A4, LTR, DIN A6, Foto (10x15), Karteikarte, Foto-2L

**Broschürendruck**  
Zum Drucken von DIN A4-Dokumenten als DIN A5-Broschüre mit dem automatischen oder manuellen Duplexdruck

**Automatischer Duplexdruck**  
Automatischer beidseitiger Druck bis zu DIN A4

## Betriebssysteme

**Windows**  
Windows 10  
Windows 8 / 8.1  
Windows 7  
Windows Server  
2016, 2012 2012R2, 2008, & 2008R2

**Macintosh<sup>5</sup>**  
OS X 10.11.6, 11.12.x,  
10.13.x

**Linux<sup>5</sup>**

## Web Connect und Netzwerkmanagement

**Cloud-Dienste**  
Zugriff auf Dienste wie Box, Dropbox, EVERNOTE, Google Drive™, OneDrive® & OneNote®

**BRAdmin Light<sup>5</sup>**  
Setup & Netzwerk Management Software (nur für Windows)

1 Gemäß ISO/IEC 24734

2 Gemäß ISO/IEC 17629

3 Vertikal x horizontal

4 Nur für Windows & Mac

5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>

6 80g/m<sup>2</sup> Papier

7 Gemäß ISO/IEC 24735

8 Benötigt Brother-Software

9 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

10 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

## Papiermanagement und Druckmedien

### Papierzufuhr<sup>6</sup>

Papierkassette: 100 Blatt  
Fotopapierkassette: 20 Blatt  
Einzelblatteinzug

### Papierablage<sup>6</sup>

Face Down – 50 Blatt

### Medienarten

Normalpapier, Inkjetpapier,  
Fotopapier, Recyclingpapier  
(Duplex: Norm. und Recycling)

### Mediengewichte

Papierkassette: 64-220 g/m<sup>2</sup>  
Fotopapierkassette: 64-220 g/m<sup>2</sup>  
Duplex: 64-105 g/m<sup>2</sup>  
Einzelblatteinzug: 64-300 g/m<sup>2</sup>

### Medienformate -

#### Papierkassette

DIN A4, LTR, EXE, DIN A5,  
DIN A6, Foto(102x152 mm),  
Karteikarte(127x203 mm),  
Foto-2L (127x178 mm), C5  
Umschlag, Com-10, DL  
Umschlag, Monarch

### Medienformate -

#### Duplex

PC Druck: DIN A4, LTR, EXE,  
DIN A5  
Kopieren: DIN A4, LTR, DIN A5,  
EXE

### Medienformate -

#### Fotopapierkassette

Foto(102x152 mm), Foto-L  
(127x178 mm)

### Medienformate -

#### Einzelblatteinzug

DIN A4, Letter, EXE,  
DINA5, DIN A6,  
Foto(102x152mm),  
Karteikarte(127x203mm), Foto-L  
(89x127mm), Foto-2L  
(127x178mm), C5, Com-10, DL  
Umschlag, Monarch

## Mobile Connect

### Brother iPrint&Scan

Drucken Sie direkt von oder  
scannen Sie zu einem  
Mobilgerät (Android-Gerät,  
Windows Phone, iPhone, iPad,  
iPod) oder greifen Sie bequem  
auf Druckerinformationen und  
Vorschauen zu

### Google Cloud Print 2.0

Druck der gängigsten  
Dateiarten aus jeder  
Google Cloud Print™-  
fähigen Anwendung

### Mopria

Einfaches und standardisiertes  
Drucken über Smartphones,  
Tablets und andere  
Mobilgeräte

### Apple AirPrint

Drucken Sie aus jeder  
Apple AirPrint-fähigen  
Anwendung

### Brother Print Service Plugin

Das Brother Print Service  
Plugin erlaubt es Ihnen  
direkt von Ihrem Android-  
Gerät (Android 5.0  
oder höher) über ein WLAN-  
Netzwerk auf einem  
Brother Drucker zu drucken.

## Farbkopierer

### Kopiergeschwindigkeit<sup>7</sup>

Bis zu 5,6 Seiten/Min. S/W  
und 2,7 Seiten/Min. in Farbe

### Auflösung

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi S/W  
Bis zu 1.200 x 600 dpi Farbe

### Poster-Druck

1 A4-Seite auf 2, 4 oder 9 A4-  
Seiten vergrößern

### Mehrfachkopien

Kopiert Ihr Dokument bis zu  
99-mal, auch sortiert

### Zoom-Funktion

Verkleinert oder vergrößert  
Dokumente auf 25%  
bis 400% in 1%-Schritten

### Kopierfunktionen

N-auf-1 (2-auf-1, 2-auf-1  
Ausweis, 4-in-1), Poster (3x3,  
2x2, 1x2), Hintergrundfarbe  
entfernen

### Duplexkopie

Manuell, durch händisches  
Wenden der Seite

## Farbscanner

### Technologie

CIS (Contact Image  
Sensor)

### Auflösung (optisch)<sup>3</sup>

Bis zu 2.400 x 1.200 dpi  
(Farbe und S/W)

### Farbtiefe

30 Bit intern  
24 Bit extern

### Auflösung (interpoliert)

Bis zu 19.200 x 19.200 dpi<sup>8</sup>

### Scan-to-Funktionen

E-Mail, Bild, Datei, PDF,  
Speicherkarte, SharePoint  
(über PC)<sup>8</sup>

### Graustufen

256 Stufen

1 Gemäß ISO/IEC 24734

2 Gemäß ISO/IEC 17629

3 Vertikal x horizontal

4 Nur für Windows & Mac

5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>

6 80g/m<sup>2</sup> Papier

7 Gemäß ISO/IEC 24735

8 Benötigt Brother-Software

9 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

10 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

## Scannertreiber

Windows  
TWAIN &  
WIA

Macintosh<sup>5</sup>  
TWAIN

Linux  
SANE

## Brother Apps und Lösungen

### Brother Control Center 4<sup>5</sup>

Schneller und einfacher  
Zugriff auf viele Funktionen  
direkt vom PC

### Office-Dokumente erstellen<sup>8</sup>

Wandelt Ihre gescannten  
Dokumente in bearbeitbare  
Office-Dokumente um (erfordert  
Brother Control Center 4)

### Creative Center<sup>9</sup>

Bearbeiten, herunterladen  
und drucken von zahlreichen,  
personalisierbaren Vorlagen  
wie z.B. Grußkarten,  
Briefpapier, Lernspielen, uvm.

### Easy Scan-to-E-Mail

Direktes Versenden eines  
gescannten Dokuments zu  
einer E-Mail Adresse ohne die  
Konfiguration der E-Mail  
Server Details

### Scan-to-Mobile

Scannen und über eine QR-  
Code App den QRCode  
vom Display abscannen und  
die gescannte Datei über  
einen Download-Link auf das  
Mobilgerät herunterladen

## Fotodirektdruck

**Speicherkartenstation**  
Ja

### Scan-to-Speicherkarte

#### Bildformate

Farbe: JPEG, PDF  
SW: TIFF, PDF

### Fotodruck Bildformate

JPEG

### Kompatible Speicherkarten

SD Memory Card 16MB-2GB  
(mini/microSD mit Adapter),  
SDHC Memory Card 4-32GB  
(mini/microSDHC mit Adapter),  
SDXC Speicherkarte 48-256GB,  
Multimedia Card 32MB-2GB,  
Multimedia Card plus 128MB-  
4GB, Multimedia Card Mobile  
64MB-1GB mit Adapter

### Speicherformate

EXIF DCF (bis zu Ver. 2.1)

## Netzwerk

### WLAN

Ja, IEEE 802.11b/g/n  
(Infrastructure Modus)

### Wi-Fi Direct™

Ja, IEEE 802.11g/n  
(Wi-Fi Direct)

### Netzwerkfunktionen

Drucken und Scannen

### WLAN Setup Support

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,  
APIPA (Auto IP),  
WINS/NetBIOS name  
resolution, DNS Resolver,  
mDNS, LLMNR responder,  
LPR/LPD, Custom Raw  
Port/Port9100, SNMPv1/v2c,  
TFTP server, ICMP, Web  
Services (Print/Scan), SNMP  
Client

### IPv6 (Standardmäßig deaktiviert)

NDP, RA, mDNS, LLMNR  
Responder, DNS Resolver,  
LPR/LPD, Custom Raw  
Port/Port9100, SNMPv1/v2c,  
TFTP server, Web Services  
(Print/Scan), SNMP Client,  
ICMPv6

### WLAN Sicherheit

WEP 64/128bit, WPA-PSK  
(TKIP/AES), WPA2-PSK  
(TKIP/AES), SSID (32 chr)

1 Gemäß ISO/IEC 24734

2 Gemäß ISO/IEC 17629

3 Vertikal x horizontal

4 Nur für Windows & Mac

5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>

6 80g/m<sup>2</sup> Papier

7 Gemäß ISO/IEC 24735

8 Benötigt Brother-Software

9 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

10 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

## Verbrauchsmaterial

### Tintenpatronen<sup>10</sup>

LC-3211BK - 200 Seiten  
LC-3211C - 200 Seiten  
LC-3211Y - 200 Seiten  
LC-3211M - 200 Seiten

LC-3213BK - 400 Seiten  
LC-3213C - 400 Seiten  
LC-3213Y - 400 Seiten  
LC-3213M - 400 Seiten

### Lieferumfang

4 Starterpatronen Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 200 Seiten<sup>10</sup>, Netzkabel, Treiber für Windows® & Mac<sup>5</sup>, Benutzerhandbuch (CD-ROM), Installationsanleitung. Ein Datenkabel ist NICHT im Lieferumfang enthalten.

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße und von der Art der Druckmedien abhängig. Beim Drucken auf Glanzpapier verkürzt sich die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien.

## Abmessungen und Gewicht

**Ohne Karton (B x H x T)**  
400 x 151 x 341 mm / 7,2 kg

**Mit Karton (B x H x T)**  
477 x 457 x 228 mm / 8,8 kg

## Ökologie

### Leistungsaufnahme

Kopieren - 16W  
Standby – 1,3W  
Tiefschlaf - 0.7W  
Ausgeschaltet - 0.2W

### Schalldruckpegel

50 dB im Druck

### Energy Star

Ja

### Energiesparmodus

Reduziert den Energieverbrauch, wenn das MFC länger nicht benutzt wird

### Blauer Engel

Ja

## Druckvolumen

**Empfohlen**  
50 bis 1,000 Seiten pro Monat

**Maximal**  
Bis zu 2,500 Seiten pro Monat

- 1 Gemäß ISO/IEC 24734
- 2 Gemäß ISO/IEC 17629
- 3 Vertikal x horizontal
- 4 Nur für Windows & Mac
- 5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>
- 6 80g/m<sup>2</sup> Papier
- 7 Gemäß ISO/IEC 24735
- 8 Benötigt Brother-Software
- 9 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen
- 10 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**  
at your side