

## ADS-2400N / ADS-3000N

### Professionelle Netzwerk-Dokumentenscanner



### Professionelle Ausstattungsmerkmale:

#### Hohe Qualität

Beide Geräte haben eine Auflösung von bis zu 1.200 dpi.

#### Erweiterter Bildprozessor

Die Integrierte Bildfilter Technologie bietet ein hohes Level an Performance und reduziert die notwendige Zeit, um Dokumente vorzubereiten.

#### Scan-Favoriten

Dieses intuitive Bedienkonzept erleichtert das Digitalisieren von Dokumenten.

#### Kompatibilität

Beide Geräte verfügen über einen TWAIN 2.2 Treiber, welcher umfangreiche Bildoptimierungsoptionen bietet. Zusätzlich stehen WIA, SANE, sowie ICA Treiber zur Verfügung

#### Zuverlässigkeit

Zwei Einzugsrollen, sowie Schutzfunktionen für Papier reduzieren das Risiko von beschädigten Dokumenten während des Einzugs.

#### Beständigkeit

Die robusten Einzugsrollen, sowie ein zuverlässiger Einzug unterstützen ein weites Spektrum an Dokumentenarten und -gewichten.



### Allgemein

<b>Technologie</b>	Dual CIS Dokumenteneinzugsscanner
<b>Prozessor</b>	Cortex A9 800 Mhz
<b>Schnittstellen</b>	USB 3.0 Super Speed (ADS-3000N), USB 2.0 High-Speed (ADS-2400N), LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
<b>Arbeitsspeicher</b>	256 MB
<b>Bedienfeld</b>	LED, 7 Tasten

### Scannen

<b>Scangeschwindigkeit Standard (A4) 300dpi</b>	Bis zu 40 Seiten/Min. (ADS-2400N), Bis zu 50 Seiten/Min. (ADS-3000N), Farbe & Mono
<b>Scangeschwindigkeit 2-Seitig (A4) 300dpi</b>	Bis zu 80 Bilder / 40 Seiten pro Minute (ADS-2400N), Bis zu 100 Bilder / 50 Seiten pro Minute (ADS-3000N), Farbe & S/W
<b>Auflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi (optisch), Bis zu 1200 x 1200 dpi (interpoliert)
<b>Farbtiefe</b>	30-bit Intern & 24-bit Extern
<b>Graustufen</b>	256 (8 bit)

### Scan-Funktionen<sup>1</sup>

<b>Standard-Funktionen</b>	Scan-to-USB / E-Mail / OCR / Datei
<b>Direkter Scan</b>	Direkter Scan auf einen USB-Stick
<b>Scan-to-Bild</b>	Scannt Dokumente direkt in ein Bildbearbeitungsprogramm
<b>Durchsuchbare PDF</b>	Scannt in durchsuchbare PDF Dateien <sup>1</sup>
<b>Scan-to-SMB<sup>3</sup> (Netzwerk)</b>	Scannt Dokumente in ein bestimmtes Netzwerkverzeichnis
<b>Scan-to-FTP / SFTP</b>	Scannt Dokumente in ein FTP / SFTP Verzeichnis
<b>Scan-to-Sharepoint</b>	Scannt zu Microsoft®SharePoint®
<b>Windows® Web Services</b>	Scannt direkt ohne installierten Scanner-Treiber (Windows oder höher)
<b>Scan-Profile</b>	Erstellen Sie bis zu 10 Profile (Netzwerk oder S/FTP)

### Zertifikate (Software)

<b>WHQL</b>	Zertifiziert von Microsoft Windows Hardware Quality Labs
<b>ISIS</b>	Scan-Schnittstelle für unterschiedliche Software (In Vorbereitung)
<b>KOFAX</b>	Kompatibel, Umfangreiches Dokumenten Capture Programm (Zertifizierung in Vorbereitung)

### Software für Windows

<b>Brother Control Center 4</b>	Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother
<b>iPrint&amp;Scan Desktop</b>	Eine weitere Scansoftware von Brother
<b>Nuance® PaperPort 14 SE</b>	OCR & Dokumenten-Verarbeitung
<b>ABBYY® FineReader Sprint V 12 (ADS-2400N)</b>	Programm zum Konvertieren von Dokumenten
<b>ABBYY® FineReader Professional 11 (ADS-3000N)</b>	Programm zum Konvertieren von Dokumenten
<b>ABBYY® PDF Transformer +</b>	Programm zum lesen, bearbeiten und sichern von PDF Dokumenten
<b>Remote Set-up</b>	Konfigurationstool
<b>BrAdmin Professional<sup>3 4</sup></b>	Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerk Geräten
<b>BrAdmin light<sup>3 4</sup></b>	Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerk Geräten

### Software für Mac<sup>4</sup>

<b>iPrint&amp;Scan Desktop<sup>5</sup></b>	Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother
<b>ABBYY® FineReader Sprint V 12 (ADS-2400N)</b>	Programm zum Konvertieren von Dokumenten in unterschiedliche Formate
<b>ABBYY® FineReader Professional (ADS-3000N)</b>	Programm zum Konvertieren von Dokumenten in unterschiedliche Formate
<b>Remote Set-up</b>	Konfigurationstool

### Netzwerk Management Tools

<b>Embedded Web Service</b>	Browserbasierte Management-Software zum Konfigurieren des Scanners
<b>BrAdmin Professional<sup>3 4</sup></b>	Management Programm zum Anzeigen und konfigurieren von Netzwerk Geräten
<b>BrAdmin light<sup>3 4</sup></b>	Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerk Geräten

### Treiber Kompatibilität

<b>Windows®</b>	TWAIN 2.2, WIA (Windows XP®, Windows Vista, Windows 7®, Windows® 8 oder neuer) Windows® Server 2016 Windows® Server 2012,2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit) Windows® Server 2003 (32 bit)
<b>Macintosh<sup>4</sup></b>	TWAIN & ICA (Mac OS X 10.8.x & 10.9.x, 10.10.x oder neuer)
<b>Linux<sup>4</sup></b>	SANE

<sup>1</sup>Erfordert beiliegendes Software-Paket

<sup>2</sup>Nur Windows® & Mac®

<sup>3</sup>Nur Windows®

<sup>4</sup>Über kostenlosen Download <http://support.brother.com>

<sup>5</sup>Über kostenlosen Download im Mac App Store

### Zubehör

<b>Lieferumfang</b>	ADS-2400N / ADS-3000N Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel (ADS-3000N: USB 3.0 Kabel) Treibersoftware für Windows® (DVD), Installationsanleitung, Produkt-Sicherheitshinweise
---------------------	--

### Anderes Zubehör

<b>Papierzuführungs-Kit</b>	Lebensdauer: 200.000 Seiten (A4)
-----------------------------	----------------------------------

<b>A3 Trägerbogen</b>	Lebensdauer: 500 Einzüge
-----------------------	--------------------------

### Abmessungen & Gewicht

<b>Mit Karton</b>	382 x 254 x 330 mm (B x T x H) / 6,3 Kg
-------------------	---

<b>Ohne Karton</b>	306 x 258 x 250 mm (B x T x H) / 4,45 Kg
--------------------	--

### Auslastung

<b>Tagesmaximum</b>	Bis zu 2.500 Blatt (ADS-2400N) Bis zu 5.000 Blatt (ADS-3000N)
---------------------	--

<b>Monatsmaximum</b>	Bis zu 50.000 Blatt (ADS-2400N) Bis zu 100.000 Blatt (ADS-3000N)
----------------------	---

### Papier-Management & Medien Spezifikationen

<b>Papierzufuhr / -ablage</b>	Bis zu 50 Blatt (80 g/qm)
-------------------------------	---------------------------

<b>Medien-Formate (einzeln)</b>	Breite: 51 - 215,9 mm, Länge: 51 - 863 mm
---------------------------------	---

<b>Medien-Formate (multi)</b>	Breite: 51 - 215,3 mm, Länge: 51 - 355,6 mm
-------------------------------	---

<b>Mediengrammatur</b>	40 g/m <sup>2</sup> - 413 g/m <sup>2</sup>
------------------------	--

<b>Plastikkarten-Grammatur</b>	0,4 mm - 0,76 mm, geprägt bis zu 1,4 mm
--------------------------------	---

<b>Multi-einzugserkennung</b>	Ja, über Ultraschallsensor
-------------------------------	----------------------------

<b>Dokumentenstau-Erkennung</b>	Ja, über Sensor (ADS-3000N)
---------------------------------	-----------------------------

<b>Automatische Entzerrung</b>	Bis zu 5 Grad
--------------------------------	---------------

<b>Automatischer Zuschnitt</b>	Ja
--------------------------------	----

<b>Leerseiten-Erkennung</b>	Ja
-----------------------------	----

### Ökologie

<b>Stromversorgung</b>	AC 100 - 240V AC 50/60Hz DC: 24V, 1,9 A
------------------------	---

<b>Energieverbrauch (Betrieb)</b>	27 W (ADS-2400N) 30 W (ADS-3000N)
-----------------------------------	--------------------------------------

<b>Energieverbrauch (Bereitschaft)</b>	2,5 W (ADS-2400N) 3,6 W (ADS-3000N)
--	--

<b>Energieverbrauch (Schlafmodus)</b>	1,3 W (ADS-2400N) 2,2 W (ADS-3000N)
---------------------------------------	--

<b>Energieverbrauch (Ausgeschaltet)</b>	0,12 W
---	--------

<b>Energiesparmodus</b>	Ja
-------------------------	----

<b>Schalldruckpegel</b>	51 dB oder weniger (ADS-2400N) 50 dB oder weniger (ADS-3000N)
-------------------------	--

<b>Schlafmodus</b>	0 - 50 Minuten
--------------------	----------------

<b>GS Logo</b>	Ja
----------------	----